

# Juego de 1200 Terminales de Casquillo/Ferrul para Cable 0.5-10.0 mm<sup>2</sup>

## EPTK1200



Una terminal de casquillo o tipo ferrul, le ayudará a realizar una conexión limpia y eficiente con el cable conductor multi hilos.

Esto hará más eficiente la conducción y distribución de energía a través de terminales, clemas o cualquier dispositivo que utilice sistema de opresores para su conexión.

Para el correcto terminado de estos conectores se necesita una pinza adecuada como la [EPUD64](#)

### Aplicaciones:

- Tableros eléctricos y sistemas de distribución de bajo voltaje.
- Industria automotriz.
- Integración de sistemas de alarmas y acceso.

### Material de fabricación:

- Aislante: Plástico Polipropileno
- Cuerpo: Aleación cobre / latón
- Revestimiento: Chapado en estaño

### Dimensiones:

Código Individual	Dimensiones (mm)					Color	Para Cable	
	F	L	W	D	C		AWG	(mm <sup>2</sup> )
E0508	8.0	14.0	2.6	1.3	1.0	Blanco	22	0.5
E7508	8.0	14.6	2.8	1.6	1.3	Gris	20	0.75
E1008	8.0	14.6	3.3	1.8	1.5	Rojo	18	1.0
E1508	8.0	15.2	3.5	2.0	1.8	Negro	16	1.5
E2508	8.0	15.6	4.0	2.6	2.3	Azul	14	2.5
E4009	9.0	16.5	4.5	3.2	2.8	Gris	12	4.0
E6012	12.0	20.0	6.3	3.9	3.5	Amarillo	10	6.0
E10-12	12.0	21.5	7.6	4.9	4.5	Rojo	6	10.0

